

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa - vnútorné rozvody
Rozpočet- výkaz výmer-vnútorné rozvody

E00

VÝKRESOVÁ ČASŤ:

Podorys prízemia
Podorys poschodia
Podorys suterénu
Rozvodnica RD1
Rozvodnica RD2
Hup

E01
E02
E03
E04
E05
E06

Technická správa -nn pripojka
Rozpočet- výkaz výmer -nn pripojka

E00P

VÝKRESOVÁ ČASŤ:

Situácia
Schéma zapojenia ER20
Osadenie ER20
Rez kabelovými ryhami

E01P
E02P
E03P
E04P



Autor návrhu	Ing.arch. MIROSLAV ČECH		
Zod. projektant	Ing.JOZEF RUŠČÁK		
Kreslil	Ing.JOZEF RUŠČÁK		
Investor	Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA		
Miesto stavby	PODSÚĽOVÁ		
Stavba	PODSÚĽOVÁ- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA	Dátum	03. 2011
Časť	ELEKTRO ROZVODY	Paré	

Stavba: PODSÚĽOVÁ –REKONŠTRUKCIA OBJEKTU
Časť: LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA
Investor: Elektro rozvody
Miesto stavby: Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA
Stupeň: Podsúľová
Profesia: Projekt
Archívne číslo: Elektro
Generálny projektant: E00
CMI COMPANY
ARCHITKTURA INTERIER DESING
WELNES OBJEKTY
Ing. Arch. Miroslav Čech
Projektant ELI : Ing. Jozef Ruščák
Dátum: Apríl 2011



TECHNICKÁ SPRÁVA-VNÚTORNÉ ROZVODY

1.1 Predmet a rozsah projektovej dokumentácie.

Predmetom projektu je riešenie elektroinštalácie pre rekonštrukciu objektu lesného závodu Rožňava pre investora Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA. Elektrická prípojka je spracovaná samostatným projektom s osadením elektromerového rozvádzca na hranici pozemku investora. Prívod nn je spracovaný na základe požiadavky investora pre napojenie z existujúceho elektromerového rozvádzca s istením pred elektromerom trojfázovým ističom 2x25A.

Projektová dokumentácia rieši :

- Návrh rozvodníc RD1 a RD2 a ich umiestnenie.
- Svetelnú inštaláciu
- Zásuvkovú inštaláciu.
- Technologickú inštaláciu
- Prívod nn.

Projektová dokumentácia nerieši :

- Meranie spotreby elektrickej energie.
- Telekomunikačnú prípojku

1.2 Zatriedenie zariadenia

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z príloha č.1 je elektrické zariadenie zaradené do skupiny „B“

1.3 Podklady pre vypracovanie PD

1. Stavebné výkresy s výpisom použitého materiálu
2. Situácia stavby.
3. Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN EN 60721-4-3:1999 a STN EN 60721-3-3:1999.
4. Požiadavky jednotlivých profesii na napojenie dodávaných zariadení.

1.4 Klasifikácia priestorov.

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou dokladovej časti projektu.

1.5 Predpisy a normy.

Navrhované inštalácia vychováva platným bezpečnostným predpisom a normám STN , najmä však

- | | |
|-------------------|--|
| STN 33 2000-1 | Elektrické inštalácie budov .Časť1 :Rozsah platnosti, účel a zákl. princípy. |
| STN 33 2000-3 | Elektrické inštalácie budov .Časť3 :Stanovenie základných charakteristík. |
| STN 33 2000-4-41 | Elektrické inštalácie budov .Časť4 :Zaistenie bezpečnosti .
Kapitola 41:Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-4-54 | Elektrické inštalácie budov .Časť5 :Výber a stavba elektrických zariadení .
Kapitola 54:Územňovacie sústavy a ochranné Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom |
| STN IEC38/330120/ | Elektrotechnické predpisy . Normalizované napäťia . |
| STN 33 2000-5-523 | Výber a stavba elektrických zariadení –dovolené prúdy . |
| STN 33 2000-4-473 | Použitie ochranných opatrení pre zaistenie bezpečnosti –opatrenie k ochrane proti nadprúdom STN 332000-4-43 Bezpečnosť –ochrana proti nadprúdom. |
| STN 33 2000-5-51 | Elektrická inštalácia budov . Časť5 :Výber a stavba elektrických zariadení . |

Ing. Jozef Ruščák – projektová kancelária, Európska trieda 3, 04013 Košice
 Autorizovaný inžinier 2754*SP*14
 Osvedčenie 092 IKO 1998 EZ P P E

STN 33 2000-5-52	Kapitola 51:Spoločné pravidlá. Elektrická inštalácia budov . Časť5 :Výber a stavba elektrických zariadení . Kapitola 52:Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523	Výber a stavba elektrických zariadení –Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov .
STN 34 3100	Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
STN EN 60 529	Stupne ochrany krytom.
STN 01 3308	Značenie funkčných jednotiek ,vodičov, svoriek a zariadení.
STN EN 60 073	Kódovanie ovládačov a svetelných návestí pomocou farieb a doplnkových prostriedkov.
STN EN 60 446	značenie vodičov farbami a číslicami.

1.6 Stupne ochrany krytom

Elektroinštalácia je navrhnutá z prvkov , ktoré svojím krytím a vyhotovením vyhovujú charakteristikám na výber a stavbu zariadení podľa tak, ako to vyžaduje príslušné ustanovenie STN 33 2200-5-51 pre určené vonkajšie vplyvy.

1.7 Pravidlá pre označovanie

Svorky sú označené v zmysle STN 01 3308.

2.TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 3/PEN /N+PE/,AC, 400/230V, 50Hz, TNC-S

Podľa STN IEC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007 pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach ani v podmienkach jedinej poruchy . Ochrannu pri normálnych podmienkach poskytujú opatrenia ochrany pri poruche . Zvýšené ochranné opatrenia poskytujú ochranu v oboch prípadoch.

411.Ochranné opatrenie :samočinné odpojenie napájania-

/Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom alebo základná ochrana- STN 33 2000-4-41:2007/

411.1 Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí :

Ochrana izolovaním živých častí v rozvodných zariadeniach ,zábranami a krytmi v rozvádzacích a rozvodničiach.

411.1Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche –

(Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche – STN 33 2000-4-41:2007)

Ochranné opatrenie je zabezpečené samočinným odpojením napájania a ochranným pospájaním :

Ochranné opatrenie vyžaduje koordináciu spôsobu uzemnenia siete, charakterísk ochranných vodičov a ochranných prístrojov.

411.3.2.1 Odpojenie napájania:

Nadprúdové istiace prístroje zapojené na vývodoch podľa schémy rozvádzacích, pri výskytu nadprúdu reagujú na poruchový prúd, odpoja krajné – fázové vodiče inštalácie v poradí istiaci prístroj v špecifickom čase pri AC 400V AC di 5 s, pri vzniku dotykového napätia na neživých častiach zariadení, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je ochrana samočinným odpojením napájania.

3.ENERGETICKÁ BILANCIA

Elektrická energia sa používa na osvetlenie , napojenie spotrebičov s pohyblivým prívodom , pevne napojenými spotrebičmi -230V a napojenie spotrebičov s pohyblivým prívodom 16A, 230V.

Inštalovaný príkon pre byt pri súčasnosti beta	Pi – 15,7kW 0,7
Maximálny očakávaný príkon	Pp- 10,9kW
Inštalovaný príkon pre kancelárie pri súčasnosti beta	Pi – 14,5kW 0,7
Maximálny očakávaný príkon	Pp- 10.2 kW
Inštalovaný príkon pre dva objekty pri súčasnosti beta	Pi – 21.1kW 0,7
Maximálny očakávaný príkon	Pp- 14,7 kW
Pedopokladana spotreba el. energie za 1rok	4MWh

4.TECHNICKÉ RIEŠENIE

Novonavrholaná prípojka pre objekt bude napájaná zo vzdušnej sekundárnej NN AlFe siete v obci káblom NAYY-J 4 x 25 mm² ,upevneným na existujúcim stĺpe JB 10,5/6 s ukončením v prípojkovej skrini SPP2D IV P2.

Prívody pre objekt sa realizujú káblami CYKY J 5C x 6 . Kábely medzi ER2.0 2x a RD1 a RD2 bude uložený v teréne v kábelovej rýhe š. 50 cm a hl.80 cm spoločne sprívodnými káblami sa uloží v rýhe aj hlavné

územnenie HUP –pásik FeZn 30x4

5.TECHNICKÉ RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE

EL.ROZVODNÉ ZARIADENIE:

Umiestnenie istiacich a ovládacič prvkov predmetnej ELI -je navrhnuté v rozvádzaci RD. Inštaluje sa do stavebných. úprav - zapustená montáž - podľa VD/výkresovej dokumentácie/. Z RD1 a 2 bude napojená inštalácia v objekte. Rozvodnice sú navrhnuté nastenné . Je nutné ich obložiť do sadrokartonového kaslíka od stropu po podlahu s priestorom pre vedenie káblov v zvislom smere nad a pod rozvodnicami.

NAPÁJACIE VEDEŇIA

Z RD1 a RD2 sú napájané jednotlivé svetelné , zásuvkové rozvody a technologické rozvody - samostatnými silovými káblami 750V typu CYKY, v stenách , podlahe a strope .

V objekte bude urobené hlavné pospájanie H.P vodičom CYY 10zž . Vodič H.P bude v RD1 a RD2 pripojený na prípojnicu PE. Na prípojnicu pospájania v skrinke HUP budú pripojené kovové časti potrubia , konštrukcii a všetkých vodivých častí prichádzajúcich do objektu zvonku. HUP bude umiestnená vo výške 0,2m od podlahy v kotolni . Hlavný územňovací vodič je nutné uložiť spolu s napájacimi káblami od RE20. Pri prechode zemniaceho vodiča zo zeme je nutné urobiť protikorózne opatrenie. V kupeľniach bude urobené miestne doplňujúce pospájanie vodičom CY4 zž uloženým v rúrke FXP 16, resp. CYY4 zž pod omietkou v stene, respektívne v podlahe. Budú vodivo spojené oceľové rúrky vodovodu, odpadu, plynu UK , kovové vane a iné zariadenia . Vodič bude vyvedený na prípojnicu PE v RD1 resp RD2 . Svetelný obvod a zásuvky v kúpeľni budú pripojené obvodom chráneným SOOZ s použitím prúdového chrániča s vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Pre elektrické zariadenia v hygienických priestoroch so sprchou alebo vaňou platí STN 332000-7-701.

V objekte sa uvažuje s osadením prepäťovej ochrany I., II. a III. stupňa . Prvý a druhý stupeň sa osadí v rozvádzaci RD1 a RD2, tretí bude tvoriť príslušenstvo silových zásuviek pre napojenie počítačov alebo zásuvkovej odnímateľnej prepäťovej ochrany .

SVETELNÁ INŠTALÁCIA

Pre návrh osvetlenia platí STN EN 12464-1. Na osvetlenie sú navrhnuté žiarivkové svietidlá (lineárne i jednopäticové) pre svoju hospodárnu. prevádzku a vysokú svetelnú účinnosť, a žiarovkové svietidlá. Ovládanie osvetlenia bude vypínačmi podľa potreby s možnosťou vypinania jednotlivých častí osvetlenia v miestnosti podľa potreby .

ELI je navrhnutá káblami CYKY . Inštaláciu viesť v inštalačných zónach podľa STN 332130 - zmena 2 . Pre elektrické zariadenia v kúpelni platí STN 332000-7-701.

Výšky spínačov 1,2m od podlahy. Svietidlá s požadovaným krytím budú umiestnené na strope , nad dverami v podhláade a na stene vo výške 2,3m od podlahy. Pri prechode káblov cez horľavý materiál triedy C3 viesť kábel v samozhášavých rúrkach FXP. Pod svietidla uložiť izolačnú podložku hr. 5mm, ak by boli umiestnené priamo na horľavý materiál triedy C3. Na horľavý materiál triedy C1 a C2 použiť svietidlá triedy F. Pre osvetlenie vonkajšieho priestoru (vchod,) sú uvažované vonkajšie svietidlá s krytím IP 54 ovládané vypínačom a snímačom pohybu. Osvetlenie zrkadiel v hygienických priestoroch a nad pracovnými doskami v kuchyni je nutné konzultovať s dodávateľom interieru investorom a architektom. Vypínače umiestňovať v lištových krabiciach s nadstavcom na omietke s ukotvením na pevný podklad hmoždinkami . káble umiestniť pod omietkou s vývodom zo zadnej strany krabíc.

Rozvod svetelnej inštalácie sa prevedie silovými vodičmi a káblami 750V typu CYMY, CYBY a CYKY 3-5x1,5 uloženými pod omietkou, ako aj pevne s upevnením na niedax lišty respektívne kábelové príchytky, resp. v sadrokartónovej konštrukcii . Osvetlenie PD(projektová dokumentácia ELI) bude zaistovať len prívod hlavne v byte pre ich napojenie z rozvádzaca s ovládaním osvetlenia vypínačmi pri dverách . Dodávateľ musí konzultovať s investorom výber a umiestnenie svietidel a dodržať podmienky normy STN 332000-7-701 .

ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA

Je navrhnutá ako zdroj sieťového napäťia - 230 V, PE+N pre napájanie prenosných elektrických spotrebičov a prístrojov. Inštaluje sa v jednotlivých priestoroch - miestnostiach podľa povahy predpokladaného využitia.. Zásuvky montovať vo výške 30cm od podlahy. Zásuvky v technologickej miestnosti a hygienických zariadeniach inštalovať vo výške 120cm od podlahy. Zásuvky pre silové napájanie počítačov budú farebne odlišené od ostatných zásuviek označené . Zásuvky pre napojenie počítačov a elektroniky označené budú vybavené prepäťovou ochranou tretieho stupňa zabudovanou priamo v zásuvke Clasik typu DA-275-PP1 K, osadenej v hľbokej prístrojovej krabici –polohu a počet týchto zásuviek konzultovať s investorom, alebo prenosnou prepäťovou ochranou. Zásuvky inštalovať nad pracovnými plochami v kuchyni s umiestnením vo vnútri ZV-s vo výške 1150mm od podlahy , v izbách v zone ZV-d vo výške 0,3m od podlahy. Zásuvky pre vstavané elektrospotrebiče/. inštalovať vo výške a mieste podľa pokynov investora a technologickej návodov spotrebičov . Zásuvky umiestňovať v lištových krabiciach s nadstavcom na omietke s ukotvením na pevný podklad hmoždinkami . Káble umiestniť pod omietkou s vývodom zo zadnej strany krabíc.

TECHNOLOGICKÁ INŠTALÁCIA

Ing. Jozef Ruščák – projektová kancelária, Európska trieda 3, 04013 Košice
Autorizovaný inžinier 2754*SP*14
Osvedčenie 092 IKO 1998 EZ P P E2

Nútené odvetrávanie hygienických zariadení bude pomocou osadených ventilátorov -dodávka stavby, napájaných z príslušnej krabice svetelného obvodu káblom CYKY- 5Cx 1,5 ovládaného s osvetlením s dobekom .

V čase realizácie hrubej stavby prekonzultovať s investorom a dodávateľom satelitnej techniky pre prijem internetu a tv umiestnenie antén a urobiť stavebnú prípravu pre montáž prívodov tv do zásuviek resp. polohu setop boxu a wifi zariadenia a osadenia tv a počítačových zásuviek. Anténny systém na streche napojiť na bleskozvodnú sústavu cez oddialený bleskozvod .

BLESKOZVOD

Pre objekt je vyhotovený bleskozvod podľa STN 341390 s uzemnením v protiľahlých rohoch .

Vonkajšia ochrana pred bleskom pozostáva zo zachytávacieho vedenia na streche uzemnených zvodmi na zemniče. Zvodové vedenie je vedené pomocou FeZn vedenia cez skúšobné svorky bleskozvodným vedením k zemniču. Pre nadzemné vedenie - zachytávacie vedenie a zvody je použité lano FeZn 50 resp, drôt FeZnΦ 8. Pre územňovacie zvodové vedenie od skúšobných svoriek po zemnič v zemi je použité vedenie FeZn Φ10. Je nutné v rámci repasácie bleskozvodu premerať uzemnenie bleskozvodu ak nevyhovuje uzemnenie v rámci údržby opraviť zemnú časť bleskozvodu. Pri výmene krytiny jednotlivé časti bleskozvodu odmontovať a namontovať v pôvodných trasách.

DEMONTÁŽE

Pre rekonštrukciu objektu je uvažované s novo projektovanou elektroinštaláciou, nakoľko jestvujúca nespĺňa rozsahom, požiadavkami ani parametrami a materiálnym stavom nároky na nich kladené. Z tohto dôvodu sa táto demontuje v plnom rozsahu - pri zabezpečení všetkých bezpečnostných opatrení t.j. prácu na demontáži pri vypnutom vedení hlavným spínačom (ističom) so zaistením proti nedovolenému zapnutiu, vyskúšaním vypnutého stavu vedenia so zavesením výstražnej tabuľky na zapínací mechanizmus (prístroj).

Elektrické prístroje - spínače a zásuvky, svietidlá ako aj rozvodnice sa demontujú. Elektrické vedenie z jednožilových vodičov sa vytiahne z elektroinštaláčnych trubiek a tieto spolu s obočnými a prístrojovými krabicami, ako aj ostatnými elektrickými vedeniami - ploché vodiče a káble sa vyrhajú spod omietky. Demontovaný materiál sa odovzdá investorovi , s ktorým investor naloží podľa vlastného uváženia.

Tie úseky, ktoré sa nedajú demontovať sa ponechajú pod omietkou - avšak umŕtvené t.j. bez možnosti výskytu napäťia na nich.

Pri demontážnych a búračských prácach postupovať maximálne opatrne pre možnosť výskytu cudzieho vedenia pod napäťom. Demontážne práce vykonávať v súlade s bezpečnostnými predpismi a normami STN

ZÁVER

Po ukončení elektromontážnych prác je nutné na elektrickom zariadení vykonať odbornú prehliadku a skúšku a o jej výsledku vyhotoviť revíznu správu.

Záverom sa podotýka, že akékoľvek zmeny v stavebnej časti objektu, ako aj zmeny technologických zariadení zapríčinia aj zmeny v prevedení elektroinštalácie navrhnutej v tomto objekte. Celá elektroinštalácia, ako aj použitý materiál, musí byť prevedená podľa PD -vykonávací projekt a RD (výkazu materiálu) .

Podľa §.8 vyhlášky 508/2009 Z.z organizácia (užívateľ) používajúca el. zariadenie je povinná v rámci preventívnej údržby prevádzkať vykonávanie predpisanych kontrol zariadení, odborné prehliadky a skúšky podľa STN , prehliadky podľa pokynov výrobcov technologických zariadení, viesť záznamy a doklady, ktoré prevádzateľ (užívateľ) je povinný vyhotovovať, musí uchovávať do odstránenia závad, najmenej však do budúcej odbornej prehliadky a skúšky /revízie/, alebo kontroly v plnom rozsahu.

Odbornú spôsobilosť pracovníkov (osôb), ktorí obsluhujú a udržujú elektrické zariadenia ustanovuje vyhl. č. 508/2009 Z.z.Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostno technické požiadavky. Bezpodmienečne dbajte aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z

Pri výkopových prácach sa musia rešpektovať už inštalované inžinierske siete . Zároveň musí byť vyžiadany dozor od zainteresovaných organizácií pre presné vytýčenie svojich zariadení. Jestvujúce inžinierske siete je nutné tieto siete pri zemných prácach rešpektovať.

V Košiciach 04/2011

Ing. Ruščák

PRILOHY:
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠICH VPLYVOV

2LISTY



PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

2011/04.03

apríl 2011

STN EN 60721-3-4:1999, STN EN 60721-3-3:1999, STN332000-5-51:2007.

Zloženie komisie :

Predsedca:	: Ing. Arch. Peter Čech	Autor návrhu
Členovia:	Ing. Petra Pazdúrová	Stavebné konštrukcie
	Ing. Jozef Ruščák	Elektroinštalácie

Stavba: PODSÚĽOVÁ –REKONŠTRUKCIA OBJEKTU
LESNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA

Investor: Lesy SR š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD ROŽŇAVA

Miesto stavby: Podsúľová

Stupeň: Projekt

Generálny projektant: CMI COMPANY
ARCHITKTURA INTERIER DESING
WELNES OBJEKTY
Ing. Arch. Miroslav Čech

Dátum: Apríl 2011

Použité podklady na vypracovanie protokolu:

1. Stavebné výkresy s výpisom použitého materiálu
2. Popis hlavnej stavebnej konštrukcie.
3. Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN EN 60721-3-:1999 a STN EN 60721-3-3:1999.

Prílohy:

1. Popis hlavnej stavebnej konštrukcie .
Popis technologického procesu a zariadenia:

V rozsahu tohto projektu ide o miestnosti v predmetnej stavbe, ktoré slúžia účelu podľa očíslovania a pomenovania a vonkajšia fasáda objektu. Na každé elektrické zariadenie a elektroinštaláciu pôsobí ich okolie a naopak. Toto pôsobenie je definované ako vonkajšie vplyvy v STN STN332000-5-51:2007. Vonkajšie vplyvy predurčujú priestory s elektroinštaláciou a s elektrickými zariadeniami /ez/ z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom , elektrickými zariadeniami či elektromagnetickým poľom , aby sa zaručila bezpečnosť osôb , zvierat , majetku s ochranou životného prostredia, pri prevádzkovej spoľahlivosti s určením spôsobu používania elektroinštalácie a elektrických zariadení v prevádzkovom predpise . Elektroinštalácia a elektrické zariadenia /ez/ majú byť inštalované a vyberané podľa STN 33 2000-5-51:2007. Výber /ez/ a elektroinštalačných prvkov podľa vonkajších vplyvov je nutné robiť s ohľadom na správnu funkciu a s ohľadom na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33 2000-4-41: 2007 a STN 33 2000-4-46:2001.

Podľa STN 33 33 2000-5-51:2007 odd. 512,2 sa vonkajšie vplyvy určujú v priestore okolo /ez/ a elektroinštalácie a to v miestnostiach, v ich častiach, na fasáde budovy a v častiach voľného priestranstva . Podľa STN 33 2000-5-51:2007- Podkladom na určovanie vonkajších vplyvov , bolo riešenie usporiadania /ez/ a elektroinštalácie, neelektrických zariadení a predmetov s ich vlastnosťami prekolzultované a prehodnotené s projektantom stavby a projektantmi jednotlivých profesii . V predmetnej stavbe sú miestnosti určené v stavebných výkresoch a jedná sa o tieto miestnosti:

S kotlom na kúrenie a ohrev vody s umiestnením zariadení s napojením zo zásuviek, polozapustených , z izolantu v minimálnom krytí IP44 v kotolni miestnosti s umiestnením 1,2m od úrovne podlahy. S umiestnením HUP –hlavnej ochranej prípojnice v kotolni, pre uzemnenie ochranných vodičov v RD1 a RD2 , pre ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2000 , STN 33 2000-7-701:2007 pre doplnkové pospôjovanie v hygienických zariadeniach so sprchou resp. sprchovacím kútom , s umývadlom , WC misou , so zásuvkou AC, 16A, 250V, 50Hz, TN-S , z izolantu , polo zapustenou v min. krytí IP44 umiestnenej v zóne 3 podľa STN 33 2000-7-701-2007 vo výške 1,2m od podlahy , so svetelnými vývodmi na strope , mimo zóny 0,1 v min. krytí IP44 ovládané vypínačom AC,10A ,250V s izolantu umiestneným mimo miestnosť kúpeľne ,.resp. v zóne 3 vo výške 1,2m od podlahy v krytí IP44Ostatné vnútorné miestnosti stavby so svetelnými vývodmi ukončenými na stropoch a na stenách vo svietidlach v minimálnom krytí IP20, ovládané miestne spínačmi AC, 10A, 250V, 50Hz z izolantu v krytí IP20 a so zásuvkami AC,16A,250V, 50Hz, TN-S v min. krytí IP20 polo zapustené vo výške 30cm od podlahy –neoznačené . Fasáda budovy so

svetelnými vývodmi ukončenými vo svietidlách v min. krytí IP54

Z hľadiska možných neobvyklých prevádzkových stavov v objekte je nutné upozorniť na to , aby sa /ez/ a elektroinštalačné prvky používali len podľa ich návodov na obsluhu a údržbu a to len osobou oboznámenou s predmetným návodom na obsluhu a údržbu . Eli musí byť vyhotovená tak , aby za neobvyklého prevádzkového stavu nemohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom , alebo k poškodeniu osôb , majetku , zvierat a životného prostredia.

ROZHODNUTIE:

Kvalifikácia podmienok prostredia podľa EN 60721-3-4:1999- stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom , podľa čl. 6 tab. č7 a prílohy D- normalizovaný súbor kombinácií tried IE 41/4K2, 4Z1,5Z1,4Z7, 4B1,4C2,4S2,4M3/

Kvalifikácia podmienok prostredia podľa EN 60721-4-3:1999- stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom , podľa čl. 6 tab. č7 a prílohy D–normalizovaný súbor kombinácií tried IE32/3K3, 3Z2,3Z4,3B1,3C1 3S1,3M1/

Pre predmetnú stavbu podľa STN 33 2000-5-51:2007 sú určené normálne vonkajšie vplyvy Prostredie –AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1, AS1, ,podľa STN 33 2000-5-51:2007 Využitie –BA1, BC1, BD1, BE1, podľa STN 33 2000-5-51:2007. Konštrukcia budovy –CA1, CB1, Pre fasádu budovy a nn prípojku , okrem vyššie uvedených tried /kódov / podľa STN 33 2000-5-51:2007 Prostredie AA7, AB8,, AD4, AE4. Pre elektrickú inštaláciu v kúpeľniach sú určené zóny 0,1,2,3 a umývací priestor podľa STN 33 2000-7-701-2007 .

Charakteristiky požadované na výber a stavbu /ez/ podľa STN332000-5-51:2007: Pre AD1 –výskyt vody je určené krytie /ez/ min. IP20, pre AE1 –výskyt cudzích pevných telies je určené krytie /ez/ min. IP20 a požiadavky STN33 2000-4-41: 2007 –Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke Ochrana pred dotykom živých častí , alebo základná ochrana pre triedu BC2 –dotyk osôb s potenciálom zeme je určená trieda ochrany zariadení podľa IEC 60536 I a III. , v zmysle STN33 2000-4-41: 2000 odd. 413. 3 pre AD4 –výskyt vody /321.5/ je určené krytie /ez/ min. IP44, pre AE4 –výskyt cudzích pevných telies /321.5/ 1 je určené krytie /ez/ min. IP44 .Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300:2001 , odd6:

Elektroinštalačné prvky a /ez/ vo vnútorných miestnostiach a na fasáde musia mať dostatočné tesné , nepoškodené , mechanický pevné a korózne odolné kryty. Miestnosti kúpeľne, sprchy musia byť účinne odvetrávané , aby po stenách a obkladoch nestekala voda do /ez/.Kryty prvkov eli a /ez/ sa musia pravidelne čistiť , obvykle pri veľkom upratovaní 2x za rok alebo viac krát podľa stupňa znečistenia povrchu. Obnovovať poškodené nátery ,uťahovať úchytné prvky na krytoch zariadení . Zabezpečiť utiahnutie skrutkových spojov v rozvodničiach v zásuvkách ,spínačoch vo svietidlach a pod kvalifikovaným odborníkom v zmysle vyhlášky MPS VaR SR č.508/2010 Z.z., spravidla každých Šrokov , v prípade normálneho ,obvyklého používania /ez/ Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. –laici môžu obsluhovať a používať /ez/ : v kúpeľniach , umývárňach , sprchách a na fasáde budovy z izolantu v triede ochrany II v min. krytí IP44 resp. IP54 a pred úrazom el. prúdom chránených prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom nie vyšším ako 30mA . V ostatných miestnostiach /ez/ z izolantu v min. krytí IP20-páčky hlavného vypínača. a ističov v rozvodniči , po otvorení dvier , bez odmontovania krytov prístrojov , spínačov svetelných vývodov , zásuvky AC, 16A, 250V.

Zdôvodnenie :

Komisia rozhodla na základe popisu hlavných stavebných konštrukcií , na základe popisu technologického procesu a zariadenia , dohode jednotlivých profesii a na základe súčasne platných predpisov a noriem STN.

Záver:

Pri zmene stavebnej konštrukcie, materiálov, použitých látok a zmene charakteru miestnosti , sa musí znova prekontrolovať či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

V Košiciach predseda komisie :